Nombre de Cable	Desde Componente	Puerto de Procedencia	Al Componente	Puerto de Destino
ACT-01	MAIN-87_2	1	ACT-30	1
ACT-PWR	ACT	1	ACT-87	1
AH-01	BAT-POST-04	1	AHR-30	1
AH-02	FS4-1	1	AHR-87	1
AH-03	FS4-2	1	AH	1
BAT-01	FS2-1	1	BAT-POST-01	1
BAT-02	ON_OFF	1	FS2-2	1
BAT-03	MAIN-30_2	1	MAIN	1
BAT-04	FS1-2	1	BAT-POST-02	1
BAT-05	FS1-1	1	MAIN-30	1
BAT-BUZ	BAT-POST-06	1	SP-BUZ1	2
BATN-01	BAT-	1	CH	1
BAT-OLS	BAT-POST-07	1	OLS	2
BATP-01	BAT+	1	SP-1	1
BATP-02	SP-1	2	BAT-POST-04	1
BATP-04	BAT+	1	STR	1
BUZ-01	CTRL-2	6	SP-BUZ2	2
c-01	RPM	2	ECU	J3
c-01	SA-D	2	SP-CANH	1
c-01	CTRL-4	2	SP-CANL	2
c-01	ECU	J1	SP-CANL	1
c-02	SA-D	3	SP-CANL	1
c-02	RPM	1	ECU	H3
c-02	CTRL-4	3	SP-CANH	2
c-02	ECU	K1	SP-CANH	1
C7-QR	CTRL-3	6	QR-85	1
CH-01	CH-2	1	CH-1	1
E07-01	CTRL-3	9	SP-E07-1	2
E07-02	SP-E07-2	2	SP-E07-1	1
E07-03	ACTR	2	SP-E07-1	1
E07-04	ECU	G4	SP-E07-2	2
E07-05	SA-D	1	SP-E07-2	1
E08	ECU	H4	SP-E08	1
E08-01	CTRL-3	8	SP-E08	2
E08-02	STR	1	SP-E08	1
E14	ECU	D3	OPS	1
E15	CTRL-3	4	ECU	E3
E16	ECU	F3	CTS	1

Nombre de Cable	Desde Componente	Puerto de Procedencia	Al Componente	Puerto de Destino
E20	ECU	K3	STR	2
E26	ECU	F2	APS	2
E28	ECU	H2	SP-GNDA-1	2
E28-01	SP-GNDA-1	1	SP-GND-2	2
E28C	CTS	2	SP-GND-2	3
E28D	ACT	6	SP-GND-2	1
E28E	APS	3	SP-GNDA-1	3
E33	ECU	C1	ACTR	1
E34	ECU	D1	MAIN	2
E36	ECU	F1	ACT	4
E38	ECU	H1	APS	1
E42	ECU	M4	ACT	2
E43	ECU	L3	ACT	5
E44	ECU	M3	AHR	1
E45	ECU	L2	1_GND_LUG*	1
E47	ECU	L1	5_GND_LUG	1
E48	ECU	M1	MAIN-87	1
GND_CLS	CLS	2	8_GND_LUG	1
GND_SHLD	10_GND_LUG	1	SP-SHLD	2
GND_YDT	SA-D	4	9_GND_LUG	1
GND-01	CTRL-3	12	2_GND_LUG	1
GND-AHR	AHR	2	3_GND_LUG	1
GND-CTRL	CTRL-4	11	11_GND_LUG	1
GND-ENG	7_GND_LUG*	1	CH-01	1
GND-QR	QR-86	1	6_GND_LUG	1
OC-01	DSR-14	1	SP3	2
OLS-01	CTRL-2	2	OLS	1
ORG-01	DSR-15	1	SP2	2
SHIELD	NC		SP-SHLD	1
SHIELD	NC		SP-SHLD	2
SHIELD	NC		SP-SHLD	1
STR-01	BAT-POST-03	1	STR-30	1
STR-02	FS3-1	1	STR-87	1
STR-03	FS3-2	1	8S	1
SW-01	ON_OFF	2	SP-SW	1
SW-02	CTRL-3	11	SP-SW	2
SW-03	CTRL-3	10	SP-SW	2
U1-01	U1-2	1	U1	1

Nombre de Cable	Desde Componente	Puerto de Procedencia	Al Componente	Puerto de Destino
U2-01	U2	1	*	4
V1-01	V1-2	1	V1	1
V2-01	*	3	V2	1
W1-01	W1-2	1	W1	1
W2-01	W2	1	*	2
WHT-01	CTRL-2	1	SP-1	2
WIFN-01	WIF	C	4_GND_LUG	1
WIFP-01	CTRL-3	3	WIF	A
WIFS-01	CTRL-4	10	WIF	B
WL-01	CTRL-4	9	CLS	1

PRELIMINAR

THERMO KING

TAMAÑO	N.º DE IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO	N.º DEL DIAGRAMA	VERS.
A3	-	3E97558	A

ESCALA: NINGUNA | REF. DEL DIAGRAMA: - | HOJA 4 DE 4